

Om rensning

En effektiv og jævnlig rensning af halmkedlen, er altafgørende for kedlens levetid. Mange tror fejlagtigt, at bare stålpladen i brændkammeret er tyk nok, så er man sikret en lang levetid på halmkedlen. Dette er desværre ikke tilfældet. Mange tror også at bare stålpladen er af "rigtig kedelstål" så kan man godt spare på rensningen. Dette er desværre heller ikke tilfældet.

I de godt 30 år vi har arbejdet med halmfyr, har vi set hvor galt det kan gå hvis man ikke renser sin kedel. Vi har set kedler med 10mm godstykkelse i brændkammeret, der var tærret igennem på 2 år. Men vi har også set kedler med 3mm godstykkelse i brændkammeret der er blevet 37 år gamle.

Aske fra halm indeholder en stor mængde salte (bl.a. kaliumsalte). Da aske samtidig har den kedelige egenskab, at det meget nemt suger fugt til sig, kan der nemt opstå tærring, hvis asken får lov til at blive liggende. Det er derfor afgørende for kedlens levetid, at man med jævne mellemrum får rensset sit brændkammer. Det samme gælder rørbatteriet og røgekassen.

Hvor ofte skal jeg rense min kedel?

Brændkammeret: 1 gang om ugen (ved normal drift)

Rørbatteri: 1 gang om måneden (ved normal drift)

Røgekassen: 1 gang hver 3. måned (ved normal drift)

Det er specielt vigtigt at man tager aske ud om sommeren, samt ved hyppige fyringer. Ved fyring med fugtigt eller gult halm, skal halmfyret også renses oftere.